


İhbar Sinyal Bloğu

AR-100

İnotel AR-100 röle ihbar kombinasyonları elektrik şebekelerinde oluşabilecek tüm arızaların gösterge ve yönlendirme işlemlerini gerçekleştirir. Cihaz üzerinde en fazla 6 ihbar girişi bulunmaktadır. Bu girişler sayesinde arıza ihbar bilgilerini işleme ve yönlendirme kabiliyetine sahiptir. Kullanımında yan donanımlar gerektirmez.



GENEL

Çalışma Sıcaklığı	-20°C - +70°C
Koruma Sınıfı	IP20
Montaj	Panoya Önden
Boyutlar	96 x 96 x 75 mm
Ağırlık	0.2 kg.

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Giriş Gerilimi	18-36 Vdc
İhbar İşleme Sayısı	6 Adet
Röle Çıkış Sayısı	8 Adet
Kontak Akımları	5A

FONKSİYONLAR

Butonlar	Lamba Test Lamba Sil Korna Sus
Buton Ömrü	20.000 Basma
Gösterge Rengi	Led 100.000 Saat Kırmızı
Aktarma Süresi	<40msn
Filtre Süresi	5msn
Çıkışlar	Açma Rölesi Siren Rölesi, İhbar Giriş Röleleri

KULLANIM ALANLARI

Endüstriyel Tesisler
Hidroelektrik Santraller
Güneş Enerjisi Santralleri
Rüzgar Enerjisi Santralleri

